

Workaround zum Betrieb der I-tec Shading mit Mediola und Loxone im integrierten Funk I-tec 1.0

Um neu ausgelieferte I-tec Shading, mit den smarten Steuerungssystemen von Mediola oder Loxone verbinden zu können, ist bis auf weiteres, folgender Workaround durchzuführen. Durch diesen Workaround werden keine zusätzlichen Geräte oder Steuerungen von Internorm benötigt, sondern nur die von den Steuerungsherstellern bereits angebotenen Geräte bzw. Module.

Die bereits angelernten Handsender/Bedienteile müssen noch einmal neu im „Dual I-tec Mode“ an die I-tec Shading angelernt werden.

Alle benötigten Informationen dazu sind in der „Bedienungsanleitung I-tec Shading ab 03/2022“ beschrieben.

[Link zu: Bedienungsanleitung I-tec Shading ab 03/2022](#)

Workaround:

1) I-tec 2.0 Handsender/Bedienteil auf „Dual I-tec Mode“ umstellen

a) Umstellen des Funkprotokolls im Handsender auf „Dual I-tec Mode“

Änderung des Funkprotokolls

Soll das Bedienteil auch mit I-tec Beschattungen vor 03/2022 kompatibel sein, kann dies hier eingestellt werden. Zu beachten ist, dass im "Dual I-tec Mode" nur die Grundfunktionen der alten I-tec Beschattung zur Verfügung stehen.

1.	Funktionsauswahlimenü auswählen	
2.	 kurz drücken = Auswahl bestätigen	
3.	 kurz drücken = Auswahl zw. "I-tec 2.0" (Standard) oder "Dual I-tec Mode" (I-tec 1.0 & I-tec 2.0)     = I-tec 2.0     = Dual I-tec Mode	   
4.	 lang drücken = Auswahl bestätigen	
5.	Weiterführende Möglichkeiten: 1)  lang drücken = Vorgang wiederholen 2)  kurz drücken = zum nächsten Funktionsauswahlimenü 3)  kurz drücken bzw. 20 Sek. keinerlei Betätigung = zurück in den Bedienmodus	

Nun kann der Handsender/Bedienteil, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben mit dem kompatiblen Funk angelernt werden.

